

MINI KAMERA WIFI W02



Wstęp

Dziękujemy za wybór minikamery bezpieczeństwa W02. Ta kompaktowa i wszechstronna kamera została zaprojektowana z myślą o niezawodnym monitoringu domu lub biura. Dzięki rozdzielczości HD 1080P, obiektywowi szerokokątnemu i zaawansowanym funkcjom, takim jak noktowizor w podczerwieni i detekcja ruchu, możesz monitorować swoją przestrzeń w dowolnym

miejscu i czasie. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i przechowywać je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Zawartość opakowania:
Minikamera WIFI W02
Instrukcja obsługi
Podstawa magnetyczna
Kabel USB typu C

2. Najważniejsze cechy

Wideo HD 1080P: Nagrywaj wyraźne i szczegółowe nagrania. Obiektyw szerokokątny 140°: Zapewnia szeroki widok monitorowanego obszaru.

Noktowizor w podczerwieni: Automatyczny tryb noktowizyjny z lampą podczerwieni 940 nm, skuteczny do 3-5 metrów, zapewniający wyraźną widoczność w dzień i w nocy.

Detekcja ruchu: Otrzymuj natychmiastowe komunikaty alarmowe w aplikacji mobilnej po wykryciu ruchu.

Łączność bezprzewodowa: Zdalny monitoring za pomocą aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca.

Sieć Bluetooth: Inteligentne parowanie Bluetooth dla prostego i szybkiego połączenia z urządzeniem.

Wbudowana bateria 600 mAh: Zapewnia długi czas pracy na baterii i obsługuje zewnętrzne zasilanie USB (np. ładowarkę samochodową, zasilanie mobilne).

Podwójne metody przechowywania danych: Obsługuje zarówno przechowywanie w chmurze (synchronizacja w czasie rzeczywistym, szyfrowane), jak i lokalne przechowywanie na karcie TF (**do 256 GB**, nagrywanie wideo w pętli).

Różne opcje montażu: Uniwersalna instalacja w różnych konfiguracjach (pozycja leżąca, montaż na ścianie, pozycja odwrócona).

Włączanie/wyłączanie Aby włączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż zaświeci się kontrolka.

Aby wyłączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż zgaśnie kontrolka.

Instalacja aplikacji i parowanie Bluetooth Pobierz aplikację: Wyszukaj oficjalną aplikację aparatu w sklepie z aplikacjami na telefonie komórkowym (np. App Store dla systemu iOS, Google Play Store dla systemu Android).
Włącz Bluetooth: Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie komórkowym. Otwórz aplikację: Uruchom aplikację aparatu. Dodaj urządzenie: W aplikacji wybierz opcję „Dodaj urządzenie” lub „Wykryj nowe urządzenia”. Aplikacja powinna automatycznie wyszukać pobliskie urządzenia Bluetooth.
Parowanie: Gdy kamera (np. „HWIPC-XXXXXXX”) pojawi się na liście, kliknij „[Dodaj]” lub „Połącz”, i zacznie się proces parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację. W celu oglądania nagrań przez internet należy dodać domową sieć WIFI z hasłem.



Montaż kamery Minikamera bezpieczeństwa W02 oferuje wiele opcji montażu, co zapewnia elastyczność w ustawieniu:

Położenie na płasko: Umieść kamerę na dowolnej płaskiej powierzchni, takiej jak biurko lub półka.

Montaż na ścianie: Użyj podstawy magnetycznej, aby przymocować kamerę do metalowej powierzchni lub zamontuj podstawę na ścianie za pomocą śrub (brak w zestawie).

Montaż odwrócony: Zamontuj kamerę do góry nogami na suficie lub pod półką za pomocą podstawy magnetycznej.

Zdalny monitoring Po połączeniu z aplikacją mobilną możesz zdalnie monitorować swój dom lub biuro w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Otwórz aplikację, aby wyświetlić transmisję na żywo.

Detekcja ruchu i alerty: Kamera jest wyposażona w funkcję detekcji ruchu. Gdy w polu widzenia kamery zostanie wykryty ruch obiektu, aplikacja mobilna otrzyma komunikat alarmowy. Możesz wówczas obejrzeć nagranie wideo w czasie rzeczywistym, aby ocenić sytuację.

Podgląd nocną Kamera automatycznie aktywuje tryb widzenia nocnego w podczerwieni 940 nm w warunkach słabego oświetlenia. Zapewnia to wyraźną widoczność do 3-5 metrów, zapewniając nadzór zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zapisywanie wideo: Kamera W02 obsługuje dwie metody przechowywania: Przechowywanie w chmurze: Synchronizacja nagrań wideo w czasie rzeczywistym z chmurą, szyfrowana dla bezpieczeństwa. Dostęp do ekranu

wideo na wyciągnięcie ręki. Przechowywanie na karcie TF: Obsługa karty pamięci do **256 GB** do przechowywania lokalnego. System automatycznie nadpisuje najstarsze filmy, gdy karta jest pełna, zapewniając ciągłość nagrywania.

Konserwacja Czyszczenie: Do czyszczenia obiektywu i korpusu aparatu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani aerozoli. Środowisko: Przechowuj aparat w suchym miejscu i unikaj narażenia na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne i wilgoć. Pielęgnacja baterii: Aby przedłużyć żywotność baterii, unikaj częstego całkowitego rozładowywania. Regularnie ładuj kamerę, zwłaszcza jeśli będzie przechowywana przez dłuższy czas. Aktualizacje oprogramowania układowego: Regularnie sprawdzaj aplikację mobilną pod kątem dostępnych aktualizacji oprogramowania układowego, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kamera się nie włącza	Niski poziom naładowania baterii; Przycisk zasilania nie był przytrzymany wystarczająco długo	Naładuj kamerę do pełna; Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund.
Nie można połączyć się z aplikacją Bluetooth wyłączony; Aparat nie jest w trybie parowania	Aparat nie jest w trybie parowania; Problemy z aplikacją Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony;	Uruchom ponownie kamerę; Uruchom ponownie aplikację; Spróbuj zresetować kamerę.
Niska jakość wideo Problemy z siecią	Brudny obiektyw; Słabe warunki oświetleniowe;	Wyczyść obiektyw; Zapewnij odpowiednie oświetlenie lub polegaj na noktowizorze; Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi.
Wykrywanie ruchu nie działa	Funkcja wyłączona w aplikacji;	Nieprawidłowe ustawienia czułości Włącz wykrywanie ruchu w ustawieniach aplikacji; Dostosuj poziomy czułości.
Karta TF nie nagrywa	Karta pełna; Karta nie została prawidłowo włożona; Karta uszkodzona	Sformatuj kartę TF (najpierw wykonaj kopię zapasową danych); Włóż kartę ponownie; Spróbuj użyć innej karty TF.

Specyfikacja

Model W02 Rozdzielczość wideo 1080P HD

Kąt widzenia: 140°, szeroki kąt

Pojemność baterii: 600 mAh (wbudowana, ładowalna)

Nocne widzenie IR, lampa podczerwieni 940 nm, zasięg 3-5 metrów

Łączność: Bezprzewodowa (Wi-Fi), Bluetooth (do parowania)

Opcje przechowywania danych: Przechowywanie w chmurze, karta TF (do 256 GB)

Cechy specjalne: Detekcja ruchu, Zdalny monitoring, Cykliczne nagrywanie wideo

Wymiary (dł. x szer. x wys.): ok. 35 mm x 35 mm x 35 mm (1,38 cala x 1,38 cala x 1,38 cala)

Zasilanie: Wbudowany akumulator, zewnętrzne zasilanie USB

Gwarancja i wsparcie Kamera bezpieczeństwa W02 Mini jest objęta standardową gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do opakowania. W celu uzyskania pomocy technicznej, pomocy w rozwiązywaniu problemów lub w przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedawcą lub producentem za pośrednictwem platformy, na której dokonano zakupu.